

KOMPAK



DUAL FUEL GENERATORS

K4000S-DF



POTENCIA NOMINAL
POTENCIA MÁXIMA
VOLTAJE
ENCHUFES
CUENTA HORAS
AMPERAJE NOMINAL
MOTOR
MODELO
CILINDRADA
POTENCIA
ARRANQUE
TIPO ALTERNADOR
BATERÍA
ALTERNADOR
FACTOR DE POTENCIA
TIPO REGULACIÓN VOLTAJE
CAPACIDAD TANQUE
AUTONOMÍA 50% CARGA
NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75%
DIMENSIONES
PESO

3,0 KW
3,3 KW
230 V
2 SCHUKO 16A
DIGITAL
14,3 A
4 TIEMPOS
K220
223 CC
7,0 HP
MANUAL
ESCOBILLAS
-
100% COBRE
1
AVR
15 L
14 H
68
715X470X507 MM
50 KG

2,6 KW
3,0 KW

K10000TET-DF



9,4 KVA (400) / 6,75 KW (230)
10 KVA (400) / 7,2 KW (230)
400 V / 230 V
1XPCE5P (32A) / 1X32A (230)
DIGITAL
10,8 A
4 TIEMPOS
K460
459 CC
16 HP
MANUAL/ELÉCTRICO
ESCOBILLAS
14 AH
100% COBRE
0,8 / 1
AVR
25 L
12,5 H
72
852X570X642 MM
95 KG

8,5 KVA (400) / 6,1 KW (230)
9 KVA (400) / 6,5 KW (230)

PETROL () LPG

